

Streamer réservoir par Jean-Do (H droit type Katana 160BL (10/12))

Présentation :

Exemple de modèle de Streamer pour la pêche en réservoir.

Aucune difficulté pour réaliser ce montage simple. Les couleurs fluo sont assez généralement appréciées mais toute combinaison de teintes est possible en fonction de la sensibilité du pêcheur, de la météo, de la couleur de l'eau et surtout de l'humeur du poisson !!!!!.

Matériaux :

- Hameçon droit type Katana 160 BL (Fusion FlyFishing) en tailles 12 pour les streamers en potence et 10 pour les streamers en pointe
- Soie de montage Veevus 10/0 (couleur indifférente, le fil n'étant pas visible)
- Bille tungstène 3 à 3,5 mm
- Queue en fibres de plume de marabout (blanc, noir, pêche, orange ; orange fluo, rose, chartreuse, fushia, etc...)
- Dos représenté par quelques fibres de crystal flashabou de couleur identique à celle de la queue
- Corps en chenille fritz de 10 mm de large de différentes couleurs à combiner avec celle de la queue (perle, noir, orange fluo, jaune fluo, chartreuse, rose, fushia, etc...)

Etape 1 :

- Enfiler la bille contre l'œillet.
- Bloquer la bille avec le fil de montage.
- Réaliser des enroulements jusqu'à la courbure.



Etape 2 :

- Prélever une ou deux touffes de fibres de plume de marabout.
- Retirer le duvet à la base des fibres avec l'ongle afin d'éviter une trop grosse surépaisseur.



Etape 3 :

- Bloquer la touffe à l'aide de la soie de montage.



Etape 4 :

- Fixer 4 ou 5 fibres de Crystal Flashabou Sur le dessus de la touffe de marabout.



Etape 5 :

- Retirer les fibres de la chenille Fritz sur 5 mm et fixer la sur la ligature de la queue.



Etape 6 :

- Revenir avec des enroulements de soie de montage jusqu'à la bille.
- Enrouler la chenille jusqu'à la bille en rabattant les fibres vers l'arrière lors de chaque tour.

**Etape 7 :**

- Bloquer la chenille et couper l'excédent.
- Réaliser un nœud final juste derrière la bille.

**Etape 8 :**

- Réaliser un nœud final juste derrière la bille.

